

INFORMAȚII

Heatit Z-Push Button 4

FUNCȚII

- Comutator de perete cu baterie și 4 butoane
- Se potrivește în cadrele Gira System 55, Elko RS-16 și Schneider Exxact
- Controlează 2 grupuri separate, până la 10 unități
- Controlează până la 8 scenarii prin poarta de acces
- Diodă LED
- Update soft(OTA)
- Ușor de instalat cu șuruburi și bandă dublu-adezivă
- Suportă modul de criptare S0, S2 Clasă cu autentificare, S2, Clasă fără autentificare

Acesta este un produs Z-Wave Plus cu securitate și criptare. Produsul trebuie utilizat cu un controler Z-Wave cu securitate pentru a putea fi utilizat pe deplin.

DATE TEHNICE

Protocol	Z-Wave, 868,4MHz
SDK	6.71.01
Chip	Z-Wave 500 chip
Alimentare	1 x baterie CR 2450
Butoane de control	4
Temp. instal. Min/max	0 - 40°C
Umiditate relativă	8% - 80%
Rază de acțiune	Până la 20 metri la interior (depinzând de împrejurimi)
Clasă IP	IP 20
Dimensiuni LxIxA	71,2 x 71,2 x 13,6 mm
Suportă Cadru Explorer	Da
Tipul dispozitivului	Controller de perete
Clasa generică a disp.	Comutator la distanță
Clasa specifică a disp.	Comutator la distanță Multi-nivel
Rutare	Nu
Flirs	Nu
Certificări	CE RoHS 2011/65/EU

GARANȚIE

2 ani

ART.NO.	PRODUCT	Z-WAVE FREQUENCY
45 125 82	Heatit Z-Push Button 4 -comutator de perete cu baterii, Alb	EU 868,4MHz
45 126 83	Heatit Z-Push Button 4 - comutator de perete cu baterii, Negru	EU 868,4MHz

ATENȚIE!

- Heatit Controls AB nu poate fi trasă la răspundere pentru erori tipografice, alte erori sau omisiuni în informațiile prezentate.
- Specificațiile produselor se pot schimba fără notificare prealabilă.
- Toate instalațiile electrice trebuie să fie efectuate de un electrician autorizat. Produsul trebuie să fie instalat în conformitate cu prevederile manualului de instalare sau cu prevederile în vigoare la nivel național.



GARANȚIA - SIGURANȚA DVS.



HEATIT Z-PUSH BUTTON 4

Comutator de perete cu baterie



Butonul Z Heatit 4 este un comutator de perete acționat de baterie, cu 4 butoane. Comutatorul vă permite să controlați produsele Z-Wave din sistemul dvs. Inteligent de acasă. Gestionarea produselor dvs. Z-Wave devine simplă și practică. Comutatorul poate fi configurat pentru a controla scenariile sau pentru a lucra în asociere cu alte produse Z-Wave.

Butonul Z Heatit 4 poate controla până la 2 grupuri de asociere separate cu până la 10 de produse sau până la 8 de scenarii prin poarta digitală de acces.

Butonul Z Heatit 4 nu poate fi utilizat ca unitate independentă; trebuie inclus într-o poartă digitală de acces pentru a funcționa.

Comutatorul poate fi instalat în cadre tip Sistem 55.

Comutatorul este ușor de instalat și poate fi montat cu șuruburi sau cu bandă dublu-adezivă.

